

secvest.

FU8165

Funk–Schlüsselschalter

Der Secvest 2WAY Funk–Schlüsselschalter ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest 2WAY. Mit ihm haben Sie die Möglichkeit, ihre Alarmanlage bequem per Schlüsseldreh zu aktivieren und zu deaktivieren. Dank des modernen Designs lässt sich der Funkschlüsselschalter optimal in jeden Eingangsbereich integrieren. Nie mehr Code–Vergessen dank Funkschlüsselschalter: Diese Komponente der Secvest–Familie ersetzt die Codeeingebe an Zentrale oder Bedienteil durch ein alltägliches Schlüsseldrehen. Zwei integrierte LEDs zeigen dabei den Status der Anlage. Fehlalarm durch eine falsche Bedienung ist somit ausgeschlossen. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk–Frequenz, die ausschließlich für den Security–Bereich reserviert ist. Modernste FM–Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex–Antennen–Technologie garantieren dabei eine zuverlässige Übertragung der Signale. Mit der Schutzklasse IP55 können Sie den Funkschlüsselschalter auch im geschützten Außenbereich einsetzen.



Produktbesonderheiten:

- Bidirektionaler Funk–Schlüsselschalter
- Einfache Aktivierung/Deaktivierung der Alarmanlage
- Einfache Installation und Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Für den geschützten Außenbereich geeignet

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch

Auf dem Königslande 102

22047 Hamburg

+49 (40) 63677420

postmaster@sicherheitstechnik–hbg.de

secvest.

FU8165

Funk–Schlüsselschalter

Technische Daten

Spannungsversorgung	3,6 V (AA Li-Batterie, FU2992) oder 12 V DC	Frequenz	868,6625 MHz
Abmessungen (BxHxT)	87x117x47mm	Betriebstemperatur	–10°C bis +55°C
Schutzart	IP55	Stromaufnahme	Stand–by: 4 µA / Programmierung: 36 mA /
Gewicht	546g	Batteriebetrieb	Sendung: 33 mA
		Stromaufnahme Betrieb mit 12 V DC	Stand–by: 15 mA / Programmierung: 90 mA / Sendung: 90 mA

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch
 Auf dem Königslande 102
 22047 Hamburg
 +49 (40) 63677420
 postmaster@sicherheitstechnik–hbg.de