

privest.

FU9080

Privest–Funk–Außensirene

Die Privest–Funk–Außensirene ist das All–In–One Modul aus dem Hause ABUS Security–Center. Sie können diesen Kombisignalgeber innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Die Signalübertragung von und zur Zentrale erfolgt absolut drahtlos. Die Privest–Funk–Außensirene ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen extrem lauten Signalton mit über 105 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein rotes, bis in weite Ferne sichtbares LED–Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich.

Das stabile, wetterfeste Gehäuse wird durch einen Wand– und einen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Bereits im Gehäuse integriert ist die Stromversorgung (5x CR123, 3V Lithium Batterie). Die Privest–Funk–Außensirene hat eine Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren.



Produktbesonderheiten:

- Lautstarke Alarmierung: 105 dB
- Mehrfach sabotageüberwacht
- LED Blitzlicht
- Stromversorgung über Batterien
- Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch
Auf dem Königslande 102
22047 Hamburg
+49 (40) 63677420
postmaster@sicherheitstechnik–hbg.de

privest.

FU9080

Privest–Funk–Außensirene

Technische Daten

Funkfrequenz 868,65 MHz AM

Blitzfrequenz 60Hz

Modulation AM

Gewicht 1000g

Supervision ja

Abmessungen (BxHxT) 192x337x60 mm

Batterie 5x CR123 3V Lithium

Betriebstemperatur –25°C – 60°C

Batterie –Lebensdauer ca. 2 Jahre

IP–Schutzart IP44

Sirenenlautstärke 105dB @ 1m

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch

Auf dem Königslande 102
22047 Hamburg

+49 (40) 63677420

postmaster@sicherheitstechnik–hbg.de