

secvest.

FU5160

Funk–Notrufsender

Der Funk–Notrufsender ist ein Zubehör zur Secvest 868. Mit ihm können Sie per Knopfdruck medizinische Hilfe über Ihre Funkalarmzentrale rufen.

Mit dem Funk–Notrufsender rüsten Sie Ihre Secvest zu einer Hausnotrufzentrale auf. Ein Knopfdruck genügt und über das integrierte analoge Telefonwahlgerät der Secvest wird ein medizinischer Notruf an eine vordefinierte Nummer oder eine Notrufleitstelle abgesetzt. So ermöglicht der Notrufsender in Kombination mit der Alarmanlage vor allem älteren Menschen ein sorgenfreies Leben in den eigenen vier Wänden.

Wenn Sie am Sender den Knopf gedrückt halten, wird alle 5 Sekunden ein Signal übertragen.

Befestigen können Sie den Funk–Notrufsender entweder an einen Armband/Gürtel, oder Sie tragen ihn um den Hals. Beim Komplettpaket „Hausnotruf“ ist der Funk–Notrufsender bereits im Lieferumfang enthalten.



Produktbesonderheiten:

- Auslösen von medizinischen Notrufen
- Wasserdicht: auch unter der Dusche etc. verwendbar
- Der ideale Schutz für hilfsbedürftige Personen
- Mit Gürtelclip, Halsband und Armband

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch

Auf dem Königslande 102
22047 Hamburg
+49 (40) 63677420

postmaster@sicherheitstechnik–hbg.de

secvest.

FU5160

Funk-Notrufsender

Technische Daten

Sendeleistung	1mW	IP-Schutzart	IP65
Übertragungreichweite	< 175m (abhängig von der Umgebung)	Abmessungen	44x32x13 mm
Batterieversorgung	3V Lithium Batterie	Gewicht	14g
Batterie-Lebensdauer	bis zu 5 Jahre	Farbe	weiß
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C	Bestimmungen	EN50131-2 Grade 2, EN61000-3-6:2001, environmental class II

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch
Auf dem Königslande 102
22047 Hamburg
+49 (40) 63677420
postmaster@sicherheitstechnik-hbg.de